


APC BX500CI BACK X 500VA 300W / AVR /3XIEC



Nazwa produktu: APC BX500CI BACK X 500VA 300W / AVR /3XIEC

Producent: APC

Model produktu: BX500CI

APC BX500CI to podstawowa ochrona zestawu komputerowego lub innego sprzętu o mocy do 300W. Zastosowanie automatycznego bezpiecznika nie wymaga jego wymiany po przeciążeniach. Bateria została wyposażona w regulację napięcia (AVR) co skutecznie przedłuża jej żywotność. Specjalny miernik parametrów baterii regularnie sprawdza dane, by powiadomić o konieczności wymiany baterii. Wizualne wskaźniki informują użytkownika o stanie urządzenia. Łatwość zarządzania i montażu to atut tego urządzenia!

Specyfikacja techniczna

Na wyjściu:

- Moc wyjściowa: 300W / 500 VA-
- Maksymalna moc, jaką można skonfigurować: 300W / 500 VA-
- Napięcie wyjściowe: 230V-
- Częstotliwość na wyjściu (synchronicznie z siecią): 50 Hz-
- Topologia: Line Interactive-
- Typ przebiegu: Schodkowa aproksymacja sinusiody
- Gniazda wyjściowe: - 3 x IEC 320 C13 (Zasilanie zapasowe) - 1 x IEC Jumpers (Zasilanie zapasowe)

Na wejściu:

- Nominalne napięcie wejściowe: 230V-
- Częstotliwość na wejściu: 45-65 Hz-
- Typ gniazda wejściowego: IEC-320 C14
- Długość przewodu zasilania: 1.83m.-
- Zakres napięcia wejściowego w trybie podstawowym: 160 - 280V-
- Maksymalny prąd wejściowy: 2A-
- Obciążenie wyłącznika toru zasilającego: 7 A

Komunikacja i zarządzanie:

- Panel przedni: - Wyświetlacz statusu LED ze wskaźnikiem pracy online:
- Zasilanie akumulatorowe: Wskaźniki Wymień baterię i Przeciążenie
- Alarm dźwiękowy: - Alarm przy zasilaniu akumulatora: alarm przy bardzo niskim poziomie naładowania akumulatora: ciągły sygnał dźwiękowy sygnalizujący przeciążenie

Parametry środowiskowe:

- Środowisko operacyjne: 0 - 40 °C-
- Wilgotność względna podczas pracy: 0 - 95%-
- Wysokość n.p.m. podczas pracy: 0-3000 metry-
- Temperatura (przechowywanie): -15 - 45 °C-
- Wilgotność względna (przechowywanie): 0 - 95%-
- Wysokość n.p.m. (przechowywanie): 0-15000 metry-
- Poziom hałasu w odległości 1 m od powierzchni urządzenia: 45.00 dB